


- UWAGI:
1. Nie wolno łączyć przewodu neutralnego "N" z różnicowoprądowymi !
  2. Nie łączyć zacisków N pochodzących od różnych wyłączników
  3. Zaciśk ochronny na obudowie skrzynki przyłączyć za pomocą płaskownika FeZn20x2 do szyny połączeń wyrównawczych wężła
  4. Przewody łączeniowe w rozdzielnic L Y 1,5mm<sup>2</sup>.
  5. Rozdzielnicę wyposażać w ofiolowany schemat główny zasilania odbiorców wężła lub 1 egzemplarz niniejszej dokumentacji
  6. Dopuszcza się inne niż na rysunku rozniieszczenie urządzeń i ew. zamienniki aparatów o parametrach j.w.
  7. Schemat sterowania pomp - rys. nr 4, 5 i 6.



29	Ochronnik przepiędowy klasy "C"	Dehngrand 275V	4	szt
28	Gniazdo wyłczkowe szczelne	2P + Z 10/16A, IP-55	1	szt
27	Zacisk ochronny	ZO-2107 15 zac.	1	szt
26	Łstawa montażowa	TH-35	4	szt
25	Korytko grzebleniowe	40x60mm		mb
24	Dławik uszczelniający	PG13,5	12	szt
23	Dławik uszczelniający	PG21	1	szt
22	Złączka gwintowa	ZG - G10 10mm <sup>2</sup>	5	szt
21	Złączka gwintowa	ZG - G2,5 2,5mm <sup>2</sup>	40	szt
20	Dioda sygnalizacyjna zielona	LED 230V	5	szt
19	Łącznik krzywkowy wg diagramu nr.5	ŁK-15/ 1r,13A 15A	1	szt
18	Łącznik krzywkowy wg diagramu nr. nr 416	ŁK-15/ 2r,4A21 15A	4	szt
17	Łącznik krzywkowy 3-biegunowy (wylcznik)	ŁK-25/2,8/21 25A	1	szt
16	Przełącznik pomocniczy z gniazdem na łstwie TH	R4 + GZ4 230V, 4p	3	szt
15	Przełącznik czasowy cykliczny fun. "C"	RTx-410 230V, 1p, 100h	2	szt
14	Sygił pomocnicze do sygnalizki poz.13	PS385	2	szt
13	Sygnalizki suchy dwubiegunowy	SM320-2Z 20A, 2Z GZ = 230V	5	szt
12	Wylcznik instalacyjny	S301B6 6A	4	szt
11	Wylcznik instalacyjny	S301B10 10A	1	szt
10	Wylcznik instalacyjny	S301B16 16A	1	szt
9	Wylcznik instalacyjny	S301C6 6A	1	szt
8	Sygił pomocnicze do wylcznika M250	PSM250 12 + 1r	2	szt
7	Wylcznik siłnikowy j.n.	M250/1r/12 400V 0,03 0,063A	1	szt
6	Wylcznik siłnikowy zmiennym lub rozmiennym	M250/1r/12 400V 1,0 - 1,6A	4	szt
5	Zespółny wylcznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym	P312B10 10A 30mA	1	szt
4	Wylcznik przedwzrostkowy 2-u	P302-25 25A 30mA	1	szt
3	Wylcznik przedwzrostkowy 2-u	P302-25 25A 30mA	1	szt
2	Wylcznik przedwzrostkowy 4-0	P304-25 25A 30mA	1	szt
1	Skrzynka blaszana IP 55	ED6083 800 x 800 x 300	1	szt
POZ.	WYSCZEGOLNIENIE			
	WYSCZEGOLNIENIE	TYP	DANE TECH. ILO. JED.	

<b>"MEN-PRO"</b>				
03-801 Warszawa ul. Zamajskiego 15/20a				
tel. (22) 618 - 22 - 99 fax. (22) 618 - 11 - 67				
men-pro@men-pro.pl				
Inwestor: PRZEDSZKOLE NR 166 UL. GROCHOWSKA 309/317				
Adres: 03-823 WARSZAWA				
Inwestycja: PRZEDSZKOLE NR 166 UL. GROCHOWSKA 309/317, WARSZAWA				
Tytuł: ROZDZIELNICA RWC WĘZŁA CIEPŁEGO				
WIDOK, SPECYFIKACJA APARATOW				
Projektant: ANDRZEJ MOCHOCKI		Inżynier: STANISŁAW CIESIAŁAK		Data: 10.2008
Sprawdził: STANISŁAW CIESIAŁAK		Data: 10.2008		Strona: 3